

```

5  REM MASTERMIND
10  OUTCHAR 12
20  PRINT; PRINT"MASTERMIND"
30  PRINT; PRINT; PRINT
40  PRINT"ICH HABE EINE 4-STELLIGE"
50  PRINT; PRINT"ZUFALLSZAHL ERMITTELT."
60  PRINT; PRINT"RATEN SIE DIESE ZAHL !"
70  PRINT; PRINT"RICHTIGE ZAHL AN RICHTIGER"
80  PRINT; PRINT"STELLE: *"
90  PRINT; PRINT"RICHTIGE ZAHL AN FALSCHER"
100 PRINT; PRINT"STELLE: #"
110 PRINT; PRINT"KANN ICH BEGINNEN ? (ENT):",
120 W=INCHAR; OUTCHAR W
200 A=RND(9); M=A; B=RND(9); N=B
220 C=RND(9); O=C; D=RND(9); P=D; U=0
250 A=M; B=N; C=O; D=P
260 U=U+1; PRINT; PRINT#2,U,".",
270 INPUT"EINGABE"F
280 TAB(20)
290 G=F/1000
300 H=(F-(G*1000))/100
310 I=(F-(G*1000)-(H*100))/10
320 J=F-(G*1000)-(H*100)-(I*10)
400 S=0
410 IF A#G GOTO 450
420 S=S+1
430 PRINT"* ",
440 A=10;G=11
450 IF B#H GOTO 500
460 S=S+1
470 PRINT"* ",
480 B=10;H=11
500 IF C#I GOTO 550
510 S=S+1
520 PRINT"* ",
530 C=10; I=11
550 IF D#J GOTO 600
560 S=S+1
570 PRINT"* ",
580 D=10; J=11
590 IF S=4 GOTO 1000
600 IF G#B GOTO 630
610 PRINT"# ",
620 B=10; GOTO 690
630 IF G#C GOTO 660
640 PRINT"# ",
650 C=10; GOTO 690
660 IF G#D GOTO 690
670 PRINT"# ",
680 D=10
690 IF H#A GOTO 720
700 PRINT"# ",
710 A=10; GOTO 780
720 IF H#C GOTO 750
730 PRINT"# ", ---

```